

# Montage-Box

## Für die BioTag Office Fingerabdruck-Sensor

**BioTag Office ist für die Wiegand-Ausgang D0 und D1 programmiert.**  
(Kann geändert werden, um ein Open-Collektor-Betrieb)  
Mit Relais, 12 V DC, Tamper-Schalter (C, NO, NC). Nur für OC zu verwenden.  
Mit kontakt / Jumper für RESET.  
Box-Maße (HxBxT) 88,5 x 65 x 31 mm.

Klemme	Fingerabdruck-Leser (Art. No. 460194)		Funktion	Notizen	Notizen
1	Rot	+ 12 V			
2	Schwarz	GND			
3	Grün	Löschen Sie alle	Löschen Sie alle, RESET	Funktioniert auf 3,3 V	
4	Weiß	Anmelden	Anmelden mit Masterfinger	Funktioniert auf 3,3 V	
5	Gelb	Löschen mit Masterfinger	Löschen Benutzer mit Masterfinger	Funktioniert auf 3,3 V	
6	Braun	Ext. Summer	Extern Summer	0 V aktiv	
7	Rosa	Ext. rot LED	Extern rot LED	0 V aktiv	
8	Türkis	Ext. grün LED	Extern grün LED	0 V aktiv	
9	Optionale Eingabe für Relais	OC-Ausgang	(Open Kollektor) (500 mA, direkte, 0 V aktiv)	Ansteuerung Relais	
10				NC*	*mit Relais
11				C*	*mit Relais
12				NO*	*mit Relais
17	Grau	Wiegand	D0	<b>Kann geändert werden, um ein OC-Ausgang</b>	
18	Violett	Wiegand	D1		
19	Blau	RS485 (A)			
20	Orange	RS485 (B)			